

Lengte	NLS-BR		NLS-R		NLS-O	NLS-P LED (keuze uit 4 lichtcurven) en/of afdekplaat NLS-AP artikelcode: 9401350 Eindkap NLS-BR-P LED* artikelcode: 9401080	NLS-U LED + reflectoren en/of afdekplaat NLS-AUL artikelcode: 9401370 Eindkap NLS-BR-U LED** artikelcode: 9401050	NLS-U T5 (op T8 rails) reflectoren en/of afdekplaat NLS-A artikelcode: 9401300 Eindkap NLS-BR***	NLS-U T8 OF reflectoren en/of afdekplaat NLS-A artikelcode: 9401300 Eindkap NLS-BR***
	L2	L3	L2	L3					
3,06	1				2	2	2	2	2
4,59		1			3	3	3	3	3
6,12	1		1		3	4	4	4	4
7,65	1		1	1	4	5	5	5	5
9,18		1		1	4	6	6	6	6
10,71	1		1	1	5	7	7	7	7
12,24	1			2	5	8	8	8	8
13,77		1		2	6	9	9	9	9
15,30	1		1	2	6	10	10	10	10
16,83	1			3	7	11	11	11	11
18,36		1		3	7	12	12	12	12
19,89	1		1	3	8	13	13	13	13
21,42	1			4	8	14	14	14	14
22,95		1		4	9	15	15	15	15
24,48	1		1	4	9	16	16	16	16
26,01	1			5	10	17	17	17	17
27,54		1		5	10	18	18	18	18
29,07	1		1	5	11	19	19	19	19
30,60	1			6	11	20	20	20	20
32,13		1		6	12	21	21	21	21
33,66	1		1	6	12	22	22	22	22
35,19	1			7	13	23	23	23	23
36,72		1		7	13	24	24	24	24
38,25	1		1	7	14	25	25	25	25
39,78	1			8	14	26	26	26	26
41,31		1		8	15	27	27	27	27
42,84	1		1	8	15	28	28	28	28
44,37	1			9	16	29	29	29	29
45,90		1		9	16	30	30	30	30
47,43	1		1	9	17	31	31	31	31
48,96	1			10	17	32	32	32	32
50,49		1		10	18	33	33	33	33
52,02	1		1	10	19	34	34	34	34
53,55	1			11	19	35	35	35	35
55,08		1		11	20	36	36	36	36
56,61	1		1	11	20	37	37	37	37
58,14	1			12	21	38	38	38	38
59,67		1		12	21	39	39	39	39
61,20	1		1	12	22	40	40	40	40
62,73	1			13	22	41	41	41	41
64,26		1		13	23	42	42	42	42
65,79	1		1	13	23	43	43	43	43
67,32	1			14	24	44	44	44	44
68,85		1		14	24	45	45	45	45
70,38	1		1	14	25	46	46	46	46
71,91	1			15	25	47	47	47	47
73,44		1		15	26	48	48	48	48
74,97	1		1	15	26	49	49	49	49
76,50	1			16	27	50	50	50	50
78,03		1		16	27	51	51	51	51
79,56	1		1	16	28	52	52	52	52

Maximaal uit te breiden tot een lengte van 108 meter.

*
Eindkap NLS-BR-P LED
accessoire, moeten bij
iedere beginrail
bijbesteld worden
artikelcode: 9401080


**
Eindkap NLS-BR-U LED
accessoire, moeten bij
iedere beginrail
bijbesteld worden
artikelcode: 9401050

Eindkap NLS-BR
worden standaard
meegeleverd bij
iedere beginrail







Units	L	B	n	H	h
NLS-P	1530	62	-	90	45
NLS-U LED					
NLS-FB-B	1530	208	62	124	65
NLS-FB-D	1530	200	62	136	75
NLS-U T5 renovatie					
NLS-FB-B 1-2/35-49-80	1530	173	62	110	55
NLS-FB-D 1-2/35-49-80	1530	190	62	130	75
NLS-U T8					
NLS-FB-W/B 1-2/58	1530	200	62	110	55
NLS-FB-D 1/58	1530	200	62	140	85
NLS-FB-D 2/58	1530	270	62	140	85

Rails	L
NLS-BR/R L1	1530
NLS-BR/R L2	3060
NLS-BR/R L3	4590

Reflectoren	L
LED	1530
1-2/58	1530



NLS-P

NLS-U LED
NLS-FB-BNLS-U LED
NLS-FB-DNLS-U T5 renovatie
NLS-FB-W/BNLS-U T5 renovatie
NLS-FB-DNLS-U T8
NLS-FB-W/BNLS-U T8
NLS-FB-D

Onderdelen rails NLS-P LED 1,53M



NLS-AP 1,53M
Afdekplaat
Artikelcode: 9401350



NLS-BR-P LED
Eindkap
Artikelcode: 9401080



NLS-AUL 1,53M
Afdekplaat
Artikelcode: 9401370



NLS-BR-U LED
Eindkap
Artikelcode: 9401050

Onderdelen rails NLS-U T5 (op T8 rails) en NLS-U T8



NLS-A 1,53M
58W
Artikelcode: 9401300



NLS-BR (T5/T8)
Eindkap NLS-BR wordt standaard meegeleverd bij iedere beginrail.
Artikelcode: 9401000

Lengte	NLS-BR		NLS-R		NLS-O	NLS-P LED (keuze uit 4 lichtcurven) en/of afdekplaat NLS-AP artikelcode: 9401250 Eindkap NLS-BR-P LED* artikelcode: 940180	NLS-U T5 reflectoren en/of afdekplaat NLS-A artikelcode: 9401200 Eindkap NLS-BR**
	L2	L3	L2	L3			
2,96	1				2	2	2
4,44		1			3	3	3
5,92	1		1		3	4	4
7,40	1			1	4	5	5
8,88		1		1	4	6	6
10,36	1		1	1	5	7	7
11,84	1			2	5	8	8
13,32		1		2	6	9	9
14,80	1		1	2	6	10	10
16,28	1			3	7	11	11
17,76		1		3	7	12	12
19,24	1		1	3	8	13	13
20,72	1			4	8	14	14
22,20		1		4	9	15	15
23,68	1		1	4	9	16	16
25,16	1			5	10	17	17
26,64		1		5	10	18	18
28,12	1		1	5	11	19	19
29,60	1			6	11	20	20
31,08		1		6	12	21	21
32,56	1		1	6	12	22	22
34,04	1			7	13	23	23
35,52		1		7	13	24	24
37,00	1		1	7	14	25	25
38,48	1			8	14	26	26
39,96		1		8	14	27	27
41,44	1		1	8	15	28	28
42,92	1			9	15	29	29
44,40		1		9	16	30	30
45,88	1		1	9	16	31	31
47,36	1			10	17	32	32
48,84		1		10	17	33	33
50,32	1		1	10	18	34	34
51,80	1			11	18	35	35
53,28		1		11	19	36	36
54,76	1		1	11	19	37	37
56,24	1			12	20	38	38
57,72		1		12	20	39	39
59,20	1		1	12	21	40	40
60,68	1			13	21	41	41
62,16		1		13	22	42	42
63,64	1		1	13	22	43	43
65,12	1			14	23	44	44
66,60		1		14	23	45	45
68,08	1		1	14	24	46	46
69,56	1			15	24	47	47
71,04		1		15	25	48	48
72,52	1		1	15	25	49	49
74,00	1			16	26	50	50
75,48		1		16	26	51	51
76,96	1		1	16	27	52	52
78,44	1			17	27	53	53
79,92		1		17	28	54	54

Maximaal uit te breiden tot een lengte van 108 meter.


*
Eindkap NLS-BR-P LED
accessoire, moeten bij
iedere beginrail
bijbesteld worden
artikelcode: 9401080

**
Eindkap NLS-BR
worden standaard
meegeleverd bij
iedere beginrail



Units	L	B	n	H	h
NLS-P	1480	62	-	90	45
NLS-U T5					
NLS-FB-W/B 1-2/35-49-80	1480	173	62	110	55
NLS-FB-D 1-2/35-49-80	1480	200	62	125	70

Rails	L
NLS-BR/R L1	1480
NLS-BR/R L2	2960
NLS-BR/R L3	4440

Reflectoren	L
1-2/35-49-80	1480



NLS-P

NLS-U T5
NLS-FB-W/BNLS-U T5
NLS-FB-D

Onderdelen rails NLS-P LED 1,48M



NLS-AP 1,48M
Afdekplaat
Artikelcode: 9401250



NLS-BR-P LED
Eindkap
Artikelcode:
9401080

Onderdelen rails NLS-U T5 (op T8 rails) en NLS-U T8



NLS-A 1,48M
35-49-80W
Artikelcode: 9401200



NLS-BR (T5/T8)
Eindkap NLS-BR wordt standaard meegeleverd bij iedere beginrail.
Artikelcode: 9401000