


## LES LEEG BEDR. LED

Montagebalk. Leeg bedraad voor led tubes.



### Algemeen



- leeg bedraad voor led tubes
- degelijk kwaliteitsproduct
- voor 1 en 2 led tubes
- breed toepasbaar
- eenvoudig te monteren



### Toepassingsgebieden

- woning(bouw)

### Opties

- doorvoerbedrading 1-fase
- doorvoerbedrading 1-fase met GST 18i3 in/uit

### Productinformatie

#### Huis

Wit gemoffeld plaatstaal.


Witte eindkappen van polycarbonaat.

Dit LED-TL armatuur is geschikt voor EM & Mains led tubes met zowel één- als tweezijdige aansluiting.

LET OP: armaturen met open lamphouders zijn niet toepasbaar in een omgeving met chemische stoffen welke kunststoffen aantasten, zoals bij metaalbewerking met snijolie.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Watt	L	B	H	h
1/18	616	55	40	74
1/36	1226	55	40	74
1/58	1527	55	40	74
2/36	1226	101	40	79
2/58	1527	101	40	79



## Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving
43171180	LES 1/600 LEEG BEDR. LED
43171360	LES 1/1200 LEEG BEDR. LED
4317136000001	LES 1/1200 LEEG BEDR. LED DVB
43171580	LES 1/1500 LEEG BEDR. LED
4317158000001	LES 1/1500 LEEG BEDR. LED DVB
4317158006001	LES 1/1500 LEEG BEDR. LED 2XGST DVB
43172360	LES 2/1200 LEEG BEDR. LED
4317236000001	LES 2/1200 LEEG BEDR. LED DVB
43172580	LES 2/1500 LEEG BEDR. LED
4317258000001	LES 2/1500 LEEG BEDR. LED DVB

---

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).